

Digitaltechnik

Kontrollfeld

Eigentum des RfZ.
Vervielfältigung auch auszugsweise
nur mit Genehmigung des RfZ.

Anlagentechnischer
Katalog

Berlin - Adlershof
Agastraße

Rundfunk- und Fernsehtechnisches
Zentralamt

RfZ 13 Bg105/49/82

1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2. Herstellerbetrieb

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

2. Kenndaten

2.1. Verwendung und

2.2. Beziehung zu anderen Geräten

Das Kontrollfeld DF 7102.5 dient im Kommutierungssystem 7100 im System Audiovisuelle Kontrolle zur Eingabe und zum Löschen von Kontrollbefehlen, zur Anzeige der Besetztzustände der einzelnen Kontrolleinheiten sowie zur Anzeige der kontrollierten Quellen- und Senkenadressen.

2.3. Elektrische Daten

Versorgungsspannung

$U = 24 \text{ V} \pm 5 \%$

Stromaufnahme

Abhängig von der Anzahl der eingeschalteten Lampen (50 mA/Lampe)

$J_{\text{max}} = 400 \text{ mA}$

2.4. Auswechselbare Teile und Zubehör

entfällt

2.5. Aufnahmerahmen

Aufnahme Zeichn.-Nr. 170.261

2.6. Maßangaben

Das Kontrollfeld DF 7102.5 ist ein Baustein

mit den Abmessungen

Breite	Höhe	Tiefe
100 mm	200 mm	95 mm

mit zwei 39poligen Steckverbindern nach TGL 29 331/04/1

2.7. Masse

710 g

2.8. Zeichnungssatz

127.150-50

3. Anschlüsse

3.1. Kontaktbelegung der Buchsenleiste (auf die Lötösen gesehen)

