Beschriftung, je nach Type und Beschaltung, schwarz aufgedruckt, mittig mit Transparentlack übersprüht

Schrift gestreckt





lfd.Nr. 9 warm in lfd. Nr. 1 eingeschweißt



lfd.Nr. 4 mit Helmitin in lfd.Nr. 1 geklebt



Beschaltungsarten

Eine Primärwicklung

370 0
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Geh.u.Schirm(2br)
4 Prim.Anf.(sw)
5
6
7 Prim.Ende(rt)

Ⓐ 371 0
1 Sek. Ende (bl)
2 Sek. Anf. (ge)
3 Geh.+Schirm (2br)
4
5
6 Prim.Anf. (sw)
7 Prim.Ende (rt)

372 0
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Gehäuse(br)
4
5 Stat.Schirm(br)
6 Prim.Anf.(sw)
7 Prim.Ende(rt)

373 0
1 Sek.Anf.(ge)
2 Sek.Ende(bl)
3 Gehäuse(br)
4
5 Stat.Schirm(br)
6 Prim.Anf.(sw)
7 Prim.Ende(rt)

374 0
1
2
3
4
5
6
7

375 0
1
2
3
4
5
6
7

376 0
1
2
3
4
5
6
7

377 0
11
2
3
4
5
6
7

Ⓐ 378 0
1 Sek.Ende (bl)
2 Sek.Anf. (ge)
3 Geh.+Schirm(ws+br)
4
5
6 Prim.Anf. (sw)
7 Prim. Ende (rt)



Eine Primärwicklung mit Anzapfung

370 1
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Geh.u.Schirm(2br)
4 Prim.Anf.(sw)
5 Prim.Anz.(ws)
6
7 Prim.Ende(rt)

371 1
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Geh.u.Schirm(2br)
4
5 Prim.Anz.(ws)
6 Prim.Anf.(sw)
7 Prim.Ende (rt)

Ⓐ 373 1
1 Sek.Anf. (ge)
2 Sek.Ende (bl)
3 Gehäuse (ws)
4 Prim.Anz. (ws)
5 Schirm (br)
6 Prim.Anf. (sw)
7 Prim.Ende (rt)

Ⓐ 377 1
1 Prim.Ende (rt)
2
3 Prim.Anz. (ws)
4 Prim.Anf. (sw)
5 Geh.+Schirm(br+ws)
6 Sek.Anf. (ge)
7 Sek.Ende (bl)



Zwei Primärwicklungen

370 2
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Geh.u.Schirm(2br)
4 Prim.Anf. I(sw)
5 Prim.Ende I(ws)
6 Prim.Anf. II(gn)
7 Prim.Ende II(rt)

376 2
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Prim.Ende I(ws)
4 Prim.Anf.II(gn)
5 Geh.u.Schirm(2br)
6 Prim.Anf.I(sw)
7 Prim.Ende II(rt)



Zwei bifilare Primärwicklungen

370 3
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Geh.u.Schirm(2br)
4 Prim.Anf.I(sw)
5 Prim.Ende Iu.Anf. II(gn)
6
7 Prim.Ende II(rt)

371 3
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Geh.u.Schirm(2br)
4
5 Prim.Ende I u.Anf.II(gn)
6 Prim.Anf. I(sw)
7 Prim.Ende II(rt)

Ⓐ 372 3
1 Sek.Ende (bl)
2 Sek. Anf.(ge)
3 Gehäuse (ws)
4 Prim.Anz. (gr)
5 Schirm (br)
6 Prim.Anf. (sw)
7 Prim.Ende (rt)

375 3
1 Sek.Ende(bl)
2 Sek.Anf.(ge)
3 Stat.Schirm(br)
4 Gehäuse(br)
5 Prim.Anf.I(sw)
6 Prim.Ende Iu.Anf.II(gn)
7 Prim.Ende II(rt)

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
1	-	59	
2	95x47	79	
3	84x13	01.02	

Freimaßtoleranzen

Maßmaße in ()

Oberfläche

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.

BEYER DYNAMIC
Elektrotechnische Fabrik
Heilbronn/Neckar

Gepr.
Norm.
Bearb. 7.3. 1977
Tag
Name

Ersatz für

Ersetzt durch

Steckübertrager für gedruckte Schaltung 7 pol.

TR/BV 37. ... ...

Maßstab: 1:1